

**Автоматическая идентификация**  
**КОДИРОВАНИЕ ШТРИХОВОЕ**  
**Идентификаторы символов**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией автоматической идентификации ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ/AIM РОССИЯ

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 355 «Автоматическая идентификация»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 14 июля 1999 г. № 206-ст

3 Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта ДИН ЕН 796—96 «Штриховое кодирование. Идентификаторы символик» и нормативного документа международной организации АИМ Интернейшнл ИТС 98-002 «Международная техническая спецификация. Идентификаторы символик»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## Содержание

Введение .....	IV
1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Определения .....	1
4 Требования к идентификаторам символов .....	2
4.1 Структура идентификатора символики .....	2
4.2 Знаки кода .....	2
4.3 Знаки-модификаторы .....	3
4.4 Эмуляция символики .....	8
Приложение А Ведение перечня идентификаторов символов .....	9
Приложение В Дополнительные перечни знаков кода и знаков-модификаторов .....	9
Приложение С Эмуляция символики .....	13
Приложение D Термины, используемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним .....	13
Приложение E Библиография .....	14

## Введение

При работе устройств считывания, используемых в штриховом кодировании, в режиме автоматического распознавания возникает необходимость идентифицировать считываемую символику.

Настоящий стандарт делает возможным распознавание символики устройством, получающим данные от устройства считывания, используемого в штриховом кодировании. Решение проблемы состоит в программном дополнении считывающего устройства необязательной функцией, которая позволяет устройству устанавливать перед считанными данными стандартную последовательность знаков. Такая последовательность данных в виде префикса содержит сведения об обнаруженном символе и той обработке, которую выполнило устройство считывания. Эти сведения не кодируются и не представляются каким-либо иным способом в символе.

Настоящий стандарт следует использовать совместно со стандартами, устанавливающими требования к символика.

Автоматическая идентификация  
КОДИРОВАНИЕ ШТРИХОВОЕ  
Идентификаторы символов

Automatic identification. Bar coding. Symbology identifiers

Дата введения 1999—12—01

## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает:

- структуру и содержание идентификаторов символов - сообщений о считанных символах, формируемых устройствами считывания, используемыми в штриховом кодировании, а также другими устройствами автоматического сбора данных;
- краткую информацию, поддающуюся интерпретации приемным устройством, которая указывает на символику или иное происхождение переданных данных (знак кода), а также подробности некоторых заданных вариантов обработки, связанных с сообщением, представленным символом (знак-модификатор).

1.2 Настоящий стандарт применяется при обмене информацией между устройствами автоматического сбора данных.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 27463—87 Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов
- ГОСТ 27465—87 Системы обработки информации. Символы. Классификация, наименование и обозначение
- ГОСТ Р 51001—96 Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике «2 из 5 чередующихся»
- ГОСТ Р 51002—96 Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике «Код 39»
- ГОСТ Р 51003—96 Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике «Код 128»
- ГОСТ Р 51201—98 Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике «EAN/ЮПиСи»

## 3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **знак кода:** Знак, указывающий центральному вычислительному устройству символику штрихового кода или матричную символику, к которой относится считанный символ

3.2 **знак флага:** Знак «*]*», представляющий собой символ версии 7-битного кодированного набора символов КОИ-7\* (далее — символ версии КОИ-7) с целочисленным значением 93; наименование символа по ГОСТ 27465 — КВАДРАТНАЯ СКОБКА ПРАВАЯ. Знак служит сигналом того, что два следующих за ним знака предназначены для идентификации символики.

3.3 **знак-модификатор:** Знак-модификатор, указывающий центральному вычислительному устройству режим, в котором применяется данная символика.

## 4 Требования к идентификаторам символики

### 4.1 Структура идентификатора символики

Структура идентификатора символики представляет собой: *]st*

где *]* — символ версии КОИ-7 с целочисленным значением 93 в качестве знака флага для идентификатора символики;

*s* — знак кода, определяемый по таблице 1;

*t* — знак-модификатор, указывающий режим, в котором используется символика.

Знак «*]*» соответствует символу версии КОИ-7 [1] с целочисленным значением 93. В приложениях (прикладных системах), где идентификаторы символов передаются декодером и в то же время возможно присутствие в данных символа версии КОИ-7 с целочисленным значением 93, стандарт, регламентирующий требования по применению символики, должен предусматривать требование об отсутствии указанного символа версии КОИ-7 в первой позиции. Программные средства приемных устройств должны осуществлять проверку контекста для символа версии КОИ-7 с целочисленным значением 93 для того, чтобы установить, передача ли это знака флага идентификатора символики или знака данных.

### 4.2 Знаки кода

Знаки кода [2] приведены в таблице 1. Знаки кода зависят от контекста (регистра), т.е. прописная буква А и строчная буква а представляют разные знаки кода. Все прочие знаки зарезервированы для применения в будущем. Ведение перечня знаков кода (и вариантов обработки в соответствии с 4.3) должно осуществляться в соответствии с приложением А.

Примечание — Дополнительный перечень знаков кода приведен в приложении В.

Таблица 1 — Знаки кода

Знак кода	Обозначение символики	Международное обозначение символики
А	«Код 39»	«Code 39»
В	«Телепен-код»	«Telepen Code»
С	«Код 128»	«Code 128»
Д	«Код Один» или «Код Ван»	«Code One»
Е	«ЕАН/ЮПиСи»	«EAN/UPC»
Ф	«Кодабар»	«Codabar»
Г	«Код 93»	«Code 93»
Н	«Код 11»	«Code 11»
И	«2 из 5 чередующийся»	«Interleaved 2 of 5»
К	«Код 16К»	«Code 16K»
Л	«ПДФ417»	«PDF417»
М	«МСИ»	«MSI»
Н	«Анкер-код»	«Anker Code»

\*Версия 7-битного кодированного набора символов для обмена и обработки информации (КОИ-7) соответствует [1] и отличается от набора ссылочной версии КОИ-7 но по ГОСТ 27463.

Окончание таблицы 1

Знак кода	Обозначение символики	Международное обозначение символики
О	«Кодаблок»	«Codablock»
Р	«Плессей-код»	«Plessey Code»
R	«2 из 5 прямой» (с двумя штрихами в знаках СТАРТ и СТОП)	«Straight 2 of 5»
S	«2 из 5 прямой» (с тремя штрихами в знаках СТАРТ и СТОП)	
T	«Код 49»	«Code 49»
X	Прочие символики, используемые в штриховом кодировании	
Z	Прочие, кроме символов, используемых в штриховом кодировании	

### 4.3 Знаки-модификаторы

Некоторые из символов, указанных в настоящем стандарте, обладают свойствами многовариантности и представлены несколькими вариантами обработки, которые должны быть указаны приемному устройству для обеспечения правильной обработки. Вариант обработки устанавливается знаком-модификатором. Каждая символика имеет индивидуальный набор вариантов обработки, которые указаны в 4.3.1—4.3.20 и приложении В.

Для выбора знака-модификатора в конкретном применении следует обращаться к 4.3.1—4.3.20 или приложению В. Здесь могут быть указаны один или несколько режимов обработки, применяемых при каком-либо значении варианта обработки. Значение знака-модификатора соответствует шестнадцатеричному значению действующего варианта обработки, как это указано в 4.3.1—4.3.20 (таблицы 2—21) и приложении В.

Если в настоящем стандарте не указаны варианты, то подразумевается подлежащий передаче знак-модификатор 0. В конце подразделов приведены возможные допустимые значения. Значения, которым в подразделах не присвоено значение знака-модификатора, зарезервированы для будущих применений.

Если в 4.3.1—4.3.20 и приложении В приведены варианты контрольных знаков, то они образуют основу для расчета контрольного знака. Алгоритм расчета контрольных знаков должен устанавливаться в стандарте (нормативном документе), устанавливающем требования к символике.

#### 4.3.1 «Код 39» («Code 39») JA

Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 3, 4, 5, 7

Т а б л и ц а 2 — Значения  $m$  для «Код 39» («Code 39»)

$m$	Варианты обработки
0	Не обрабатывается контрольный знак, не обрабатывается версия набора КОИ-7. Все знаки передаются, как декодируются
1	Устройство считывания выполняет проверку контрольного знака по модулю 43 и передает его
3	Устройство считывания выполняет проверку контрольного знака по модулю 43, но не передает его
4	Устройство считывания выполняет преобразование в знаки версии КОИ-7 без проверки контрольного знака
5	Устройство считывания выполняет преобразование в знаки версии КОИ-7, проверяет контрольный знак по модулю 43 и передает его
7	Устройство считывания выполняет преобразование в знаки версии КОИ-7, проверяет контрольный знак по модулю 43, но не передает его

Примечание — «Код 39» по ГОСТ Р 51002.

**4.3.2 «Телепен-код» («Telepen Code») ]В**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 4.Т а б л и ц а 3 — Значения  $m$  для «Телепен-код» («Telepen Code»)

$m$	Варианты обработки
0	Версия КОИ-7
1	Только цифровой режим двойной плотности
2	Цифровой режим двойной плотности, следующий за версией КОИ-7
4	Версия КОИ-7, следующая за цифровым режимом двойной плотности

**4.3.3 «Код 128» («Code 128») ]С**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 4.Т а б л и ц а 4 — Значения  $m$  для «Код 128» («Code 128»)

$m$	Варианты обработки
0	Стандартная последовательность данных. Функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) не присутствует ни в первой, ни во второй позиции после знака СТАРТ
1	Последовательность данных EAN/ЮСиСи-128. Функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) находится в позиции первого знака символа после знака СТАРТ
2	Функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) находится в позиции второго знака символа после знака СТАРТ
4	Соединение в соответствии с требованиями международного общества переливания крови; следуют связанные данные

П р и м е ч а н и е — Для функционального знака 1 в скобках приведены русское и международное обозначения — (ФНС1/FNC1)

П р и м е ч а н и е — «Код 128» по ГОСТ Р 51003.

**4.3.4 «Код Один» или «Код Ван» («Code One») ]D**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 4.Т а б л и ц а 5 — Значения  $m$  для «Код Один» или «Код Ван» («Code One»)

$m$	Варианты обработки
0	Специальный знак не присутствует в позиции первого или второго знака символа
1	Функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) неявно закодирован в первом знаке символа
2	Функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) закодирован в качестве второго знака символа
4	Знак-заполнитель закодирован в качестве первого знака символа

**4.3.5 «EAN/ЮПиСи» («EAN/UPC») ]Е**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, А, В, С.Т а б л и ц а 6 — Значения  $m$  для «EAN/ЮПиСи» («EAN/UPC»)

$m$	Варианты обработки
0	Стандартная последовательность данных в полном формате «EAN», т.е. 13 цифр для «EAN-13» «ЮПиСи-А» и «ЮПиСи-Е» (не содержит данные из дополнительного символа)
1	Только данные 2-разрядного дополнительного символа
2	Только данные 5-разрядного дополнительного символа

Окончание таблицы 6

<i>m</i>	Варианты обработки
3	Комбинированная последовательность, состоящая из 13 разрядов символов «ЕАН-13», «ЮПиСи-А» и «ЮПиСи-Е» и 2 или 5 разрядов дополнительного символа
4	Последовательность данных «ЕАН-8»
8	Последовательность данных «ЮПиСи», версия Д-1
9	Последовательность данных «ЮПиСи», версия Д-2
А	Последовательность данных «ЮПиСи», версия Д-3
В	Последовательность данных «ЮПиСи», версия Д-4
С	Последовательность данных «ЮПиСи», версия Д-5

Примечание — Символы «ЕАН/ЮПиСи» с дополнительными символами следует рассматривать как два отдельных символа. Первый символ — основной, а второй — 2- или 5-разрядный дополнительный символ. Данные этих двух символов должны быть разделены и передаваться каждый со своим идентификатором символики. Для редко используемой передачи содержания обоих символов в виде закрытой последовательности данных зарезервированы варианты обработки.

Примечание — «ЕАН/ЮПиСи» по ГОСТ Р 51201.

#### 4.3.6 «Кодабар» («Codabar») JF

Допустимые значения *m*: 0, 1.

Таблица 7 — Значения *m* для «Кодабар» («Codabar»)

<i>m</i>	Варианты обработки
0	Стандартный символ «Кодабар». Отсутствует специальная обработка
1	ЭйБиСи «Кодабар» (Американская комиссия по крови — American Blood Commission — АВС) соглашение о соединении связанной информации

#### 4.3.7 «Код 93» («Code 93») JG

Допустимое значение *m*: 0.

Таблица 8 — Значения *m* для «Код 93» («Code 93»)

<i>m</i>	Варианты обработки
0	В настоящее время варианты не установлены. Во всех случаях следует передавать «0»

#### 4.3.8 «Код 11» («Code 11») JH

Допустимые значения *m*: 0, 1, 3.

Таблица 9 — Значения *m* для «Код 11» («Code 11»)

<i>m</i>	Варианты обработки
0	Проверяется и передается один контрольный знак по модулю 11
1	Проверяются и передаются два контрольных знака по модулю 11
3	Контрольные знаки проверяются, но не передаются

#### 4.3.9 «2 из 5 чередующийся» («Interleaved 2 of 5») II

Допустимые значения *m*: 0, 1, 3.

Т а б л и ц а 10 — Значения  $m$  для «2 из 5 чередующийся» («Interleaved 2 of 5»)

$m$	Варианты обработки
0	Отсутствует обработка контрольных знаков
1	Устройство считывания проверяет контрольный знак по модулю 10 и передает его
3	Устройство считывания проверяет контрольный знак по модулю 10, но не передает его

П р и м е ч а н и е — «2 из 5 чередующийся» по ГОСТ Р 51001.

#### 4.3.10 «Код 16К» («Code 16K») JK

Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 4.

Т а б л и ц а 11 — Значения  $m$  для «Код 16К» («Code 16K»)

$m$	Варианты обработки
0	Специальный знак не присутствует ни в первой, ни во второй позиции после знака СТАРТ
1	Функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) неявно или явно находится непосредственно за знаком СТАРТ
2	Функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) находится во второй позиции после знака СТАРТ
4	Знак-заполнитель находится в первой позиции после знака СТАРТ

#### 4.3.11 «ПДФ417» («PDF417») JL

Допустимое значение  $m$ : 0.

Т а б л и ц а 12 — Значения  $m$  для «ПДФ417» («PDF417»)

$m$	Варианты обработки
0	В настоящее время варианты не установлены. Во всех случаях следует передавать «0»

П р и м е ч а н и е — Рекомендуемые значения  $m$  и соответствующие им варианты обработки приведены в В 2.1.

#### 4.3.12 «МСИ» («MSI») JM

Допустимое значение  $m$ : 0, 1

Т а б л и ц а 13 — Значения  $m$  для «МСИ» («MSI»)

$m$	Варианты обработки
0	Проверяется и передается контрольный знак по модулю 10
1	Проверяется контрольный знак по модулю 10, но не передается

#### 4.3.13 «Анкер-код» («Anker Code») JN

Допустимое значение  $m$ : 0.

Т а б л и ц а 14 — Значения  $m$  для «Анкер-код» («Anker Code»)

$m$	Варианты обработки
0	В настоящее время варианты не установлены. Во всех случаях следует передавать «0»

**4.3.14 «Кодаблок» («Codablock») JO**Допустимое значение  $m$ : 0.Т а б л и ц а 15 — Значения  $m$  для «Кодаблок» («Codablock»)

$m$	Варианты обработки
0	В настоящее время варианты не установлены. Во всех случаях следует передавать «0»

П р и м е ч а н и е — Дополнительные рекомендуемые значения  $m$  и соответствующие им варианты обработки приведены в В.2 10.

**4.3.15 «Плессей-код» («Plessey Code») JP**Допустимое значение  $m$ : 0.Т а б л и ц а 16 — Значения  $m$  для «Плессей-код» («Plessey Code»)

$m$	Варианты обработки
0	В настоящее время варианты не установлены. Во всех случаях следует передавать «0»

**4.3.16 «2 из 5 прямой» («Straigt 2 of 5») (со знаками СТАРТ/СТОП из двух штрихов) JR**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 3.Т а б л и ц а 17 — Значения  $m$  для «2 из 5 прямой» («Straigt 2 of 5») (со знаками СТАРТ/СТОП из двух штрихов)

$m$	Варианты обработки
0	Отсутствует обработка контрольного знака
1	Устройство считывания проверяет контрольный знак по модулю 7 и передает его
3	Устройство считывания проверяет контрольный знак по модулю 7, но не передает его

**4.3.17 «2 из 5 прямой» («Straigt 2 of 5») (со знаками СТАРТ/СТОП из трех штрихов) JS**Допустимое значение  $m$ : 0.Т а б л и ц а 18 — Значения  $m$  для «2 из 5 прямой» («Straigt 2 of 5») (со знаками СТАРТ/СТОП из трех штрихов)

$m$	Варианты обработки
0	В настоящее время варианты не установлены. Во всех случаях следует передавать «0»

**4.3.18 «Код 49» («Code 49») JT**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 4.Т а б л и ц а 19 — Значения  $m$  для «Код 49» («Code 49»)

$m$	Варианты обработки
0	Специальный знак не присутствует ни в первой, ни во второй позиции знаков данных
1	Функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) находится в первой позиции знаков данных
2	Функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) находится во второй позиции знаков данных
4	Функциональный знак 2 (ФНС2/FNC2) находится в первой позиции знаков данных

**4.3.19 Прочие символы, используемые в штриховом кодировании ]X**

Допустимые значения  $m$ : в зависимости от присвоения изготовителем.

Для символов или вариантов символов, которые не указаны в настоящем стандарте, изготовитель декодера может использовать знак кода  $X$  с нижеуказанными вариантами обработки для учета каждой символики и варианта обработки при подготовке соответствующего устройства считывания.

Т а б л и ц а 20 — Значения  $m$  для прочих символов штриховых кодов

$m$	Варианты обработки
0—F	Может присваиваться изготовителем

**4.3.20 Прочие (кроме символов, используемых в штриховом кодировании) ]Z**

Допустимые значения  $m$ : в зависимости от присвоения изготовителем.

Там где необходимо идентифицировать источник данных, которые генерированы устройством, не являющимся устройством считывания в штриховом кодировании, изготовитель оборудования может использовать знак кода  $Z$  в увязке с нижеуказанными вариантами.

Т а б л и ц а 21 — Значения  $m$  для прочих (кроме символов штриховых кодов)

$m$	Варианты обработки
0	Клавиатура
1	Магнитная полоса
2	Радиочастотный (РЧ) носитель данных
3—F	Может присваиваться изготовителем

**4.4 Эмуляция символики**

Сведения о передаче идентификатора символики при эмуляции символики представлены в приложении С.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(справочное)

**Ведение перечня идентификаторов символов**

А.1 За сопровождение перечня идентификаторов символов, которые определены в настоящем стандарте, в России отвечает Ассоциация автоматической идентификации (ААИ) ЮНИСКАН/EAN Россия/AIM Россия (далее — Ассоциация).

Запросы на присвоение новых идентификаторов символов следует направлять по адресу Ассоциации: 117415, г.Москва, а/я 4; E-mail: info@ean.ru; WEB-site: www.ean.ru.

А.2 Ассоциация должна оценивать техническую обоснованность предложений о присвоении новых кодов с учетом точки зрения международных организаций для обеспечения оптимальной гармонизации с существующими нормативными документами, отслеживать состояние перечня и готовить изменения к настоящему стандарту.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(рекомендуемое)

**Дополнительные перечни знаков кода и знаков-модификаторов**

Дополнительные перечни знаков кода и знаков-модификаторов символов составлены на основе [3] и включают значения, принятые после публикации [5].

**Примечание** — Указанные в настоящем приложении рекомендуемые значения знаков кода и знаков-модификаторов для идентификаторов символов получают статус обязательных после их публикации в международном стандарте ИСО/МЭК или стандарте СЕН (европейском стандарте) и внесения соответствующих изменений в данный ГОСТ Р.

**В.1 Дополнительный перечень знаков кода**

Дополнительный перечень знаков кода приведен в таблице В.1.

**Таблица В.1** — Дополнительный перечень знаков кода

Знак кода	Обозначение символики	Международное обозначение символики
L	«ПДФ417/МикроПДФ417»	«PDF417/MicroPDF417»
Q	«КюаР-код»	«QR Code»
U	«Максикод»	«MaxiCode»
c	«Канал-код»	«Channel Code»
d	«Дата матрикс» или «Матрица данных»	«Data Matrix»
p	«Позикод»	«PosiCode»
s	«Суперкод»	«SuperCode»
v	«Ультракод»	«Ultracode»
z	«Ацтек-код»	«Aztec Code»

**В.2 Дополнительный перечень знаков-модификаторов**

Знаки-модификаторы дополнительного перечня приведены в В.2.1 — В.2.10.

**В.2.1 «ПДФ417/МикроПДФ417» («PDF417/MicroPDF417») JL**

Допустимые значения *m*: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Т а б л и ц а В.2 — Значения  $m$  для «ПДФ417/МикроПДФ417» («PDF417/MicroPDF417»)

$m$	Варианты обработки
0	Устройство считывания выполняет преобразование в соответствии с протоколом, определенным [4]
1	Устройство считывания выполняет преобразование в соответствии с [5] для расширенной интерпретации канала (все 92 знака данных сдвоенны)
2	Устройство считывания выполняет преобразование в соответствии с [5] для основной интерпретации канала (92 знака данных несдвоенны)
3	Эмуляция «Код 128»: функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) предусматривается в первой позиции
4	Эмуляция «Код 128»: функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) предусматривается после начального знака или сдвоенных цифр
5	Эмуляция «Код 128»: функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) не предусматривается

П р и м е ч а н и е — Значения знака-модификатора 3, 4 и 5 применимы только для МикроПДФ417.

**В.2.2 «КюаР-код» («QR Code») JQ**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.Т а б л и ц а В.3 — Значения  $m$  для «КюаР-код»

$m$	Варианты обработки
0	Символ модели 1
1	Символ модели 2, протокол расширенной интерпретации канала не выполняется
2	Символ модели 2, выполняется протокол расширенной интерпретации канала
3	Символ модели 2, протокол расширенной интерпретации канала не выполняется, функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) предусмотрен в первой позиции
4	Символ модели 2, выполняется протокол расширенной интерпретации канала, функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) предусмотрен в первой позиции
5	Символ модели 2, протокол расширенной интерпретации канала не выполняется, функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) предусмотрен во второй позиции
6	Символ модели 2, выполняется протокол расширенной интерпретации канала, функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) предусмотрен во второй позиции

**В.2.3 «Максикод» («MaxiCode») JU**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 3.Т а б л и ц а В.4 — Значения  $m$  для «Максикод» («MaxiCode»)

$m$	Варианты обработки
0	Символ в режиме 4 или 5
1	Символ в режиме 2 или 3
2	Символ в режиме 4 или 5, выполняется протокол расширенной интерпретации канала
3	Символ в режиме 2 или 3, протокол расширенной интерпретации канала выполняется во вторичном сообщении

**В.2.4 «Канал-код» («Channel Code») Jc**Допустимые значения  $m$ : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Т а б л и ц а В 5 — Значения  $m$  для «Канал-код» («Channel Code»)

$m$	Варианты обработки
3	Декодируется канал 3
4	Декодируется канал 4
5	Декодируется канал 5
6	Декодируется канал 6
7	Декодируется канал 7
8	Декодируется канал 8
9	Комбинированный формат

**В.2.5 «Дата матрикс» или «Матрица данных» («Data Matrix») Jd**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6Т а б л и ц а В 6 — Значения  $m$  для «Дата матрикс» или «Матрицы данных» («Data Matrix»)

$m$	Варианты обработки
0	Контроль и коррекция ошибки 000-140
1	Контроль и коррекция ошибки 200
2	Контроль и коррекция ошибки 200, функциональный знак 1 в первой или пятой позиции
3	Контроль и коррекция ошибки 200, функциональный знак 1 во второй или шестой позиции
4	Контроль и коррекция ошибки 200, выполняется протокол расширенной интерпретации канала
5	Контроль и коррекция ошибки 200, функциональный знак 1 в первой или пятой позиции, выполняется протокол расширенной интерпретации канал
6	Контроль и коррекция ошибки 200, функциональный знак 1 во второй или шестой позиции, выполняется протокол расширенной интерпретации канала

**В.2.6 «Позикод» («PosiCode») JP**

Знаки-модификаторы подлежат окончательному утверждению

**В.2.7 «Суперкод» («SuperCode») Js**

Знаки-модификаторы подлежат окончательному утверждению.

**В.2.8 «Ультракод» («Ultracode») Jv**

Знаки-модификаторы подлежат окончательному утверждению.

**В.2.9 «Ацтек-код» («Aztec Code») Jz**Допустимые значения  $m$ : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C.Т а б л и ц а В.7 — Значения  $m$  для «Ацтек-код» («Aztec Code»)

$m$	Варианты обработки
0	Без вариантов
1	Функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) предшествует первому знаку сообщения
2	Функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) следует за начальным знаком или парой цифр
3	Выполняется протокол расширенной интерпретации канала
4	Функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) предшествует первому знаку сообщения, выполняется протокол расширенной интерпретации канала
5	Функциональный знак 1 (FNC1/FNC1) следует за начальным знаком или парой цифр, выполняется протокол расширенной интерпретации канала
6	Включается заголовок «Структурированное соединение»

## Окончание таблицы В.7

<i>m</i>	Варианты обработки
7	Включается заголовок «Структурированное соединение», функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) предшествует первому знаку сообщения
8	Включается заголовок «Структурированное соединение», функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) следует за начальным знаком или парой цифр
9	Включается заголовок «Структурированное соединение», выполняется протокол расширенной интерпретации канала
A	Включается заголовок «Структурированное соединение», функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) предшествует первому знаку сообщения, выполняется протокол расширенной интерпретации канала
B	Включается заголовок «Структурированное соединение», функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) следует за начальным знаком или парой цифр, выполняется протокол расширенной интерпретации канала
C	Декодируется Ацтек Рун (Aztec Rune)

## В.2.10 «Кодаблок» («Codablock») Ю

Допустимые значения *m*: 0, 1, 4, 5, 6Т а б л и ц а В.8 — Значения *m* для «Кодаблок» («Codablock»)

<i>m</i>	Варианты обработки
0	Кодаблок 256 (Codablock 256): функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) не используется
1	Кодаблок 256 (Codablock 256): функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) в позиции первого знака данных, в последующих позициях он представляется в виде символа КОИ-7 с целочисленным значением 29 (русское обозначение — РИЗ (РГ); международное обозначение — IS3 (GS))*
4	Кодаблок 256 (Codablock 256): функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) не используется
5	Кодаблок 256 (Codablock 256): функциональный знак 1 (ФНС1/FNC1) в позиции первого знака данных, в последующих позициях он представляется в виде символа КОИ-7 с целочисленным значением 29 (русское обозначение — РИЗ (РГ); международное обозначение — IS3 (GS))*
6	Кодаблок А (Codablock А)
*Обозначение символа КОИ-7 по ГОСТ 27465.	

ПРИЛОЖЕНИЕ С  
(справочное)

**Эмуляция символики**

Некоторые символики имеют специальную функцию, которая позволяет отображать (имитировать) в отдельных или в любых символах штрихового кода содержание данных другой символики, при этом декодеры могут передавать эти данные для системы применения так, будто они были декодированы из имитируемой символики.

При передаче таких данных декодеры должны предварять данные идентификатором символики, который соответствует либо имитируемой символике, либо символике, используемой для кодирования.

При передаче идентификатора символики для имитируемой символики необходимо учитывать следующее:

- стандарт, регламентирующий применение штрихового кодирования (стандарт применения), должен однозначно допускать использование функции эмуляции и устанавливать перечень возможных символов;
- надежность символики, используемой для кодирования, должна быть, по крайней мере, такой же, что и у имитируемой символики;
- стандарт применения должен определять, какой идентификатор символики должен передаваться (идентификатор для имитируемой символики либо идентификатор для символики, используемой для кодирования);
- набор знаков, структура данных и содержание данных символа должны соответствовать действительному символу, применяемому в имитируемой символике.

ПРИЛОЖЕНИЕ D  
(справочное)

**Термины, используемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним**

**D.1 знак данных:** Отдельная цифра, буква, специальный графический или управляющий знак, которые содержат информацию;

**D.2 знак-заполнитель:** Знак, дополняющий элемент данных для обеспечения требуемой размерности;

**D.3 контрольный знак:** Знак, вычисленный исходя из значений других знаков кода по определенному алгоритму и используемый для проверки правильности составления кода;

**D.4 расширенная интерпретация канала:** Процедура в некоторых символиках по надежной замене интерпретации по умолчанию на иную интерпретацию. Заданная до формирования символа интерпретация позволяет восстановить данные первоначального сообщения в исходном формате после декодирования считанного символа;

**D.5 специальный знак:** Знаки, не являющиеся данными и не подлежащие передаче, предназначенные для выполнения специальных функций в некоторых символиках (к специальным знакам могут относиться функциональные знаки, знаки-заполнители и др.);

**D.6 структурированное соединение:** Связанное объединение данных в определенной последовательности в двух и более символах, которое дает возможность обрабатывать данные как единое сообщение;

**D.7 функциональный знак:** Знак со специальными функциями, используемый для специальных целей в некоторых символиках.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е  
(справочное)

**Библиография**

- [1] ИСО 646 Информационные технологии. Набор символов ИСО для обмена информацией, кодируемых 7-разрядным кодом
- [2] ДИН ЕН 796—96 Штриховое кодирование. Идентификаторы символов
- [3] АИМ Интернейшнл ИТС 98-002 «Международная техническая спецификация. Идентификаторы символов»
- [4] АИМ Европа «Единые требования символики ПДФ417»
- [5] ЕНВ 12925 «Штриховое кодирование. Требования символики ПДФ417»

Примечание — Указанные в приложении стандарты имеются во ВНИИКИ Госстандарта России или ААИ/ЮНИСКАН/EAN Россия/ АИМ Россия.

---

УДК 003.62.681.3.04:681.3.053:006.354

ОКС 35.040

П85

ОКСТУ 4000

Ключевые слова: штриховой код, символика, обработка данных, символ, автоматическая идентификация

---

Редактор *Р.С. Федорова*  
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*  
Корректор *Н.Л. Шнайдер*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартмяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 23.07.99. Подписано в печать 13.09.99. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,60.  
Тираж 399 экз. С3555. Зак. 691.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102